

丸4灯ライト変換ブラケット



構成部品

本体(ステンレス)	2ヶ
ブラケット(アルミ製)	6ヶ
ボルト&ナット(ステンレス)	各 6ヶ
ワッシャー(ステンレス)	18ヶ
H4 カプラー	2ヶ

< 取り付け上の注意! >

詳しくは当社HPをご参照ください


別紙の取り付け、取り扱い注意書をよく読んでから作業してください。



- 1) 事前にハロゲンユニットをご用意してください。
- 2) ユニットの裏がえします。
- 3) 本体を用意します
- 4) 切り欠き部分を合わせてユニットにのせます。



- 5) 位置は、刻印がある方が表で、下になります。他の位置には入りません。
- 6) アルミ製ブラケットを用意します。
- 7)、8) ブラケットの突起部分を、ユニットのツメに差し込むようにのせます。



- 9)、10) 各ユニットによる誤差をワッシャーで調整します。(標準は2枚)
- 11)、12) ワッシャーを使用しないで調整する場合は、ツメを折り曲げて調整してください。
簡単に曲がってしまいますので、曲げる際は慎重に調整してください。



- 13)、14) 同様に全ての箇所を固定します。
 15) シールドビームを取り外し、必要に応じて配線加工をしてください。(付属のカプラーを使用すると便利です)
 16) シールドビームを固定するようにユニットを装着します。



- 17)、18) 先に大きい穴に入れ、少し押しながらスライドさせていきます。
 19) 外したパーツを元に戻します。



- ポーターキャブ用
 オリジナルフロアマット
 (ベージュ) ￥11800
 (グレー) ￥11800
 (ブラック) ￥11800
 (チェック柄) ￥15800



Ahche Dee

アーチェディー

〒223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田町11

TEL 045-591-2452 FAX 045-5911-2465

<http://www.ahche-dee.com>